

D8512

Niederfrequenz-Übertrager, vergossene Ausführung

Rastermaß: 10 x 12,5 mm

Aufbau

Zweikammerkörper mit Kupferlackdraht bewickelt, Eisenlamellen-Kern, Anschluß über PC-Stifte zum Einbau in die gedruckte Schaltung.

Elektrische Daten

Type	Über- setzung	$R_{\text{prim.}}$ [Ω]	$R_{\text{sek.}}$ [Ω]	$Z_{\text{sek.}}$ [Ω]
PV8251	1:1	4,6	4,6	280
PV8252	1:2	4,6	30,0	280
PV8253	1:3	4,6	47,0	630
PV8254	1:4	4,6	115,0	1120
PV8256	1:6	4,6	180,0	2500
PV82510	1:10	4,6	340,0	7000

$R_{\text{prim.}}$ = primärer Gleichstromwiderstand, $R_{\text{sek.}}$ = sekundärer Gleichstromwiderstand, $Z_{\text{sek.}}$ = sekundärer Scheinwiderstand

Technische Daten

Type	Kenn- zeichnung	Draht		Wicklungen	
		prim. [mm]	sek. [mm]	prim. Anzahl	sek. Anzahl
P8251	ohne	0,18	0,18	200	200
P8252	rot	0,18	0,10	200	400
P8253	orange	0,18	0,10	200	600
P8254	gelb	0,18	0,07	200	800
P8256	blau	0,18	0,07	200	1200
P82510	weiß	0,18	0,07	200	2000

Lieferangaben

Mindestabnahme:

1 VPE = 5 Stück

D 85 12

Niederfrequenz-Übertrager RM10x12,5 vergossen

Artikel	Artikelbezeichnung
PV8251	Übertrager 1:1 vergossen
PV8252	Übertrager 1:2 vergossen
PV8253	Übertrager 1:3 vergossen
PV8254	Übertrager 1:4 vergossen
PV8256	Übertrager 1:6 vergossen
PV82510	Übertrager 1:10 vergossen

PV82_

