

E9130

Kabeldurchführung, Zugentlastung und Knickschutz für Kabel

Material: Nylon 66

Eigenschaften

Schützen die Verbindungsleitungen elektrischer Geräte vor Zug, Druck, Knick und Drehung und dienen gleichzeitig als Gehäusedurchführung für Kabel.

Auswahltablelle

Type neu	Type alt	Kabelprofil	Kabeldurchmesser	
			von [mm]	bis [mm]
SRF23	H1034	flach	2,3 x 4,5	2,8 x 5,3
SRF42	H1114	flach	3,0 x 7,1	3,8 x 7,6
SR5R2	H1147	rund	6,2 Ø	7,4 Ø
SR6R3	H1207	rund	8,2 Ø	9,2 Ø
SR8R3		rund	12,0 Ø	15,2 Ø
SRF42LF		flach	3,3 x 6,6	3,6 x 7,2

Durchführung / Zugentlastung mit rechtwinklig angesetztem, integriertem Knickschutz

Abmessungen

Type	Bohrung		Länge D [mm]	Wandstärke F	
	A [mm]	B [mm]		von [mm]	bis [mm]
SRF23	9,5	8,7	10,3	1,8	3,2
SRF42	12,7	11,8	10,3	1,8	2,5
SR5R2	12,7	11,5	11,0	1,8	2,5
SR6R3	15,9	14,0	14,8	1,9	3,2
SR8R3	22,2	21,3	20,6	1,9	3,2
SRF42LF	12,7 ... 13,7	10,9	20,5	1,5	2,0

Hinweis

Montierzange HT205 zum Einsetzen der Kabelzugentlastungen in die Chassisbohrung siehe Katalog "Komponenten und Geräte '94", Warengruppe T4210.

Approbationen

Material:



SRF23, SRF42, SR6R3:

Lieferangaben



Mindestabnahme: 1 VPE = 100 Stück

E 91 30

Kabeldurchführungen mit Zugentlastung

Artikel	Artikelbezeichnung
SRF23	Flachkabeldurchf. 2,3x4,5mm
SRF42	Flachkabeldurchf. 3,0x7,1mm
SRF42LF	Flachkabeldurchf. 3,3x6,6 90Grad
SR5R2	Rundkabeldurchf. 6,2-7,4mm
SR6R3	Rundkabeldurchf. 8,2-9,2mm
SR8R3	Rundkabeldurchf. 12-15,2mm
# H1200	Rundkabeldurchf. 8,2-9,2 1,6mm
# H1207	Rundkabeldurchf. 8,2-9,2 3,2mm

SRF23, SRF42, SR5R2, SR6R3, SR8R3



SRF42LF

